

S2/1PCP-W1 (P.162-TW)

Charakteristika výrobku:

DiSEqC 2.0 "Position" nebo "Option"
přepínač LNB, vstup pro pozemní pásmo

Stručný popis:

3in/1out DiSEqC 2.0 přepínač pro 2 satelitní pozice a 1 uživatele, doplněný o slučovač s pozemním pásmem. Je určen k přepínání mezi 2 LNB, s využitím povelu Position (typ S2/1PCPpos-W1, nastavení přijímače A/B) nebo Option (typ S2/1PCPopt-W1, nastavení přijímače A/C). Pro běžné využití postačuje varianta Position, pro přepínání mezi tzv. monoblokem a dalším LNB je nutno použít verzi Option. Výrobek umožňuje připojení antény pro pozemní příjem do společnému svodu.



Technické údaje:

Parametr	Podmínka	Hodnota
Kmitočtový rozsah	Sat. vstupy	950-2300 MHz
	Terr. vstup	5-862 MHz,
	výstup	5-2300 MHz,
Řízení	S2/1PCPpos-W1	DiSEqC 1.0 (2.0) příkaz "Position"
	S2/1PCPopt-W1	DiSEqC 1.0 (2.0) příkaz "Option"
Průchozí útlum	Sat.	5 dB avg
	Terr.	2 dB avg
Izolace sat. vstupů		25 dB min
Příkon	z přijímače	30 mA (18 V) + LNB
	proudová propustnost	400 mA max
Rozměry (d,š,v)		8.2 x 7.7 x 2.3 cm
Teplotní rozsah		-30 ~ +70 °C
Hmotnost		0.100 kg

Poštovní adresa: EMP-Centauri s.r.o. 5. května 690 339 01 Klatovy

Vedení: Tel.: +420 376 323 812 Tel.: +420 376 314 852 E-mail: info@emp-centauri.cz

Prodejní oddělení: Tel.: +420 376 323 813 Tel.: +420 603 497 419 Tel.: +420 776 619 976 (EN) Tel.: +420 778 066 654 (CZ) E-mail: sales@emp-centauri.cz

Oddělení nákupu: E-mail: purchase@emp-centauri.cz

Technická podpora: Tel.: +420 376 323 853 (v pracovní době) Hotline: +420 603 497 419 (kdykoliv) E-mail: support@emp-centauri.cz

Výdejní místa pro výdej objednaných výrobků: 1) EMP-Centauri s.r.o. 5. května 690 339 01 Klatovy Tel.: +420 376 323 813