VU⁺DUO **E SE** Easy Setup Guide



English | Slovensky | Polski | Česky



VU⁺DUO **E SE** Easy Setup Guide



What's included?



HDD BRKT

Front Panel



One Smartcard slots are provided.

Rear Panel



Connects to TV by HDMI Cable for both audio and video signals, also for using other devices connected to HDMI In port.

() NOTE

If using one signal cable, use upper LNB input on Tuner A slot.

Remote Control



Precaution!!!

This Product has been designed and manufactured in compliance with EU consumer safety requirements (CE). Please read the following safety precautions carefully.

1. Connecting Power

- This product operates only in the range of AC100-240V and 50Hz/60Hz. Please check first your power supply to see if it fits this range.
- Please be noted that you need to disconnect from the mains before you start any maintenance or installation procedures.
- Make sure that the power cord is placed in a position where it is easy to unplug it from the mains in an emergency.

2. Overloading

• Do not overload a wall outlet, extension cord or adapter as this may cause electrical fire or shock.

3. Liquid

- This product is not water-proof and should not be exposed to dripping, splashing, or any type of liquid.
- No objects filled with liquid such as base shall be placed on the product.
- Please do not clean the product with wet cloth, which may cause a short circuit.
- No wet objects should be placed near the product.

4. Ventilation

- Allow a sufficient space between the product and other objects to make sure air ventilation of the product.
- Do not block the top or rear of the product with an object, which will close the ventilation holes and lead to a high temperature of the system. This may cause a failure of the product.
- a high temperature of the system. This may cause a failure of the produ
- Do not stack other electronic devices on top of the product.
- Do not insert any kind of pointed objects like screw, gimlet, etc. into the ventilation holes of the product. This will damage the product.

5. Connecting the Satellite Cable.

• Disconnect the power of the product before you connect the satellite cable to the product. Otherwise, it may cause damage to the LNB.

6. Grounding

• The LNB must be earthed to the system earth for the satellite dish.

7. Location

- Place the product indoor.
- Do not expose the product to rain, sun or lightening.
- Do not place the product near any heat appliances as a radiator.
- Ensure that there is more than 10 cm distance from any electrical devices and wall.

8. Lightening, Storm or Not In Use.

 Unplug the product and disconnect the antenna cable during a thunderstorm or lightening, especially when left unattended and unused for a long period of time. This will prevent possible damages from power surges or lightening.

9. Replacement of Parts

- Unauthorized part replacements, especially by one who is not a qualified technician may result in damage to the product.
- Ensure that when part replacements are necessary qualified technicians perform the task using the components specified by the manufacturer.

10. Hard Disk Drive

- Do not move the product or turn the power off suddenly while the Hard Disk Drive (HDD) is still running. This may result in damage to the HDD and thus the system.
- The company shall not be liable for any corruption of data on the HDD caused by careless use or misuse of users.

11. Battery

- There is danger of explosion if batteries are incorrectly replaced.
- Replace batteries only with the same or equivalent type.

Connecting Cable

1. Connect Satellite/Cable/Terrestrial Signal cable to DUO 4K SE

Vu+ DUO 4K SE has pluggable FBC tuner slot which you can choose FBC-S2X or FBC-C/C V2 or Dual T2(MTSIF) tuner.



- 1) Combination FBC-S2X Tuner
- 2) Combination FBC-C/C V2 Tuner
- 3) Combination Dual T2(MTSIF) Tuner

2. Connect DUO 4K SE to the TV

One HDMI cable is included in the accessory box. Connect one end of the cable to the HDMI input of TV. Connect the other end to the HDMI output of DUO 4K SE.



Connecting Cable

3. Power Up

A power cord and an adapter are provided in the accessory box. Plug the round end of the adapter power cord into the power input of DUO 4K SE.



() NOTE

DC input condition • 12V --- 5A

Run First Time Installation

Step 1. Video Input Selection

Video input selection	
Please press OK if you can see this page on your TV or select a different input port.	
The next input port will be automatically probed in 20 seconds.	
English	
HDMI	



Step 2. Video Mode Selection

Video mode selection		
• English		
720p		
1080i		
1080p		
2160p		
576p		
480p		
576i		



Run First Time Installation

Step 3. Language Selection

Please use Afterward	the UP and DOWN keys to select your language. s press the OK button.	
	English	
	German	ОК
	Catalan	•
	Croatian	

Step 4. Configuring Satellite Connection



Run First Time Installation

Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, press OK. English Use wizard to set up basic features Exit wizard	
Use the left and right buttons to change an option. English Configuration Mode	

Using LEFT/RIGHT keys, you can choose one of the following Configuration Modes:

- Nothing connected
- Simple
- Loop-through to
- Equal to: mode to use the same configuration as that of Tuner A.
- Advanced: for an advanced user configuration.

Run First Time Installation

If you choose 'Simple' configuration mode, the following picture will appear.

Please set up tuner A.		
Configuration Mode	Simple	• ок
Mode	DiSEqC A/B	
Port A	Astra(19.2E)	
Port B	Hotbird(13.0E)	
Set Voltage and 22KHz	yes	
Send DiSEgC only on satellite change	no	

Besides satellite, various tuner types including cable and T2 can be used.

For more information regarding cable and T2, please refer to the user manual of DUO 4K SE.

Here you will be asked whether you want to install the default satellite lists. Press OK and the following image appears:

ок)

Do you want to install default sa	t lists?	
• English		(
Yes		
No		

Run First Time Installation

Step 5. Channel Scan (Selecting Scan Mode - Automatic Scan / Manual Scan)

• If you press 'No', following image will appears.

Channel scanning is possible either in 'Automatic Scan' mode or 'Manual Scan' mode.

Do	you want to do a service scan?
0	English
Yes	, do an automatic scan now
Yes	, do a manual scan now
No,	scan later manually

Automatic Scan

If you choose Automatic Scan, you will be asked whether to erase all the existing channels before scanning.

What do you want to scan?	
• English	
Yes, Clear before scan	
Yes, ScanTuner A(DVB-S2)	
No, scan later manually	

Run First Time Installation

Press OK to initiate the channel scan.

Service Scan scan done! 2 services found! ANIXE HD ASTRA HD+

Channel Scanning

The scanned channels will be displayed if the previous configurations have been done correctly.

Step 6. Install Default Service List



Run First Time Installation

Step 7. Parental Control Option

Here you can choose whether to enable the parental control option. If you press OK, you will be asked to enter PIN number.

Do you want to enable the parental control feature on your STB? English	
Yes No	
You need to set a PIN code and hide it from your children. Do you want to set the pin now? • English	
Yes No	
Change pin code	
New PIN **** Reenter new PIN ****	

Run First Time Installation

Step 8. Wireless LAN Setup

Here you can set up 'Wireless LAN' for your convenient network connection.

$\left[\right]$	System	
	Crashlog Reporting	
	Wireless LAN Setup	

Press OK button on 'Scan Wireless AP' and the list of available wireless network services that you can choose will appear.

Wireless Netw	work Setup Menu
Close	• Select
Adapter setting Scan Wireless AP	
Network test	
Restart network	

For more information about DUO 4K SE

TIP

By long pressing 'Help' button, you can also access to On-Screen Manual page.

* The content in this Easy Setup Guide is subject to change without notice.



VU⁺DUO **ER SE** Rýchly sprievodca inštaláciou



Obsah balenia?



Predný Panel



Dostupná jedna čítačka smart kariet.

Zadný panel

Slot na inštaláciu tunerov typu FBC



HDMI Vstup/Výstup

Pripojenie k televízoru pomocou kábla HDMI pre audio aj video signály, aj pre použitie ostatných zariadení pripojených k portu HDMI In.

I POZNÁMKA

Ak používate jeden signál, použite vyšší LNB vstup pre slot Tunera A

Pial kové Ovládanie



Pripo jenie káblov

1. Pripojte Satelitný/Káblový/Terrestriálny Signál do DUO 4K SE

Vu+ DUO 4K SE disponuje slotom na pripojiteľný FBC tuner, môžete vybrať spomedzi FBC-S2X alebo FBC-C/C V2 alebo Duálny T2(MTSIF) tuner.



- 1) Kombinácia FBC-S2X Tuner
- 2) Kombinácia FBC-C/C V2 Tuner
- 3) Kombinácia Duálny T2(MTSIF) Tuner

2. Pripojte DUO 4K SE k TV

Jeden kábel HDMI je v krabici s príslušenstvom. Jeden koniec kábla pripojte k HDMI vstupu TV. Druhý koniec pripojte k výstupu HDMI zariadenia DUO 4K SE.



Pripo jenie káblov

3. Zapnutie

Napájací kábel a adaptér sú priložené v balení. Okrúhlu koncovku napájacieho adaptéra pripojte k napájaciemu vstupu na prijímači DUO 4K SE.



DOZNÁMKA

DC vstupné napájanie • 12V --- 5A

Úvodná inštalácia

krok 1. Výber video vstupu

Výber video vstupu	
Ak vidíte túto stránku na obrazovke stlačte tlačidlo OK prosím alebo zvoľte iný vstupný port.	
Nasledujúci vstupný port sa automaticky preskúma za 20 sekúnd.	ОК
O Slovenčina	-
HDMI	
	J

krok 2. Výber video režimu

Výber video režimu			
O Slovenčina			
720p			
1080i			
1080p			
2160p			
576p			
480p			
576i			



Úvodná inštalácia

krok 3. Výber jazyka

Pomocou t Potom stlar	lačidiel HORE a DOLU vyberte jazyk. čte tlačidlo OK.	
	English	
	German	(OK)
	Catalan	V
	Croatian	

krok 4. Konfigurácia satelitného pripojenia



Úvodná inštalácia

Pomocou tlačidiel hore / dolu na diaľkovom ovládači vyberte možnosť. Potom stlačte tlačidlo OK. Slovenčina Použiť sprievodcu nastavením Opustiť sprievodcu	
Pomocou tlačidiel doľava a doprava môžete zmeniť niektorú z možností. Slovenčina Konfiguračný režim nie je nakonfigurovaný	

Tlačidlami doľava/doprava môžete vybrat jeden z nasledujúcich konfiguračných režimov:

- Nothing connected (Nie je nič pripojené)
- Simple (Jednoduchý)
- Loop-through to (Prepojený slučkou)
- Equal to: aby ste použili rovnakú konfiguráciu ako Tuner A.
- Advanced (Rozšírený): Možnosť podrobnej konfigurácie používateľom.

Úvodná inštalácia

Ak zvolíte konfiguračný režim Simple (Jednoduchý), zobrazí sa nasledujúca obrazovka.



Okrem satelitného môžu byť použité rôzne typy tunerov vrátane káblového a T2. Ďalšie informácie týkajúce sa DVB-C a T2 nájdete v používateľskej príručke DUO 4K SE.

Na nasledujúcej obrazovke sa zobrazí výzva, či chcete nainštalovať predvolené zoznamy satelitov. Po stlačení tlačidla OK sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

Chcete nainštalovať predvolené satelitné zoznamy?	
O Slovenčina	((ок))
Áno	
Nie	

Úvodná inštalácia

krok 5. Vyhľadanie kanálov [Výber režimu vyhľadávania – Automatické/Manuálne vyhľadávanie)

Ak vyberiete možnosť No (Nie), zobrazí sa nasledujúca obrazovka.
 Kanály je možné vyhľadať v režime manuálneho alebo automatického vyhľadávania.

Cho	ete spustiť vyhľadávanie programov?
0	Slovenčina
Áno	o, vykonajte automatické vyhľadávanie
Áno	o, vykonajte manuálne vyhľadávanie vyhľadávať neskôr manuálne

Automatické vyhľadávanie

Ak zvolíte nastavenie Automatické vyhľadávanie, zobrazí sa výzva, či chcete pred spustením vyhľadávania vymazať všetky uložené kanály.

Čo chcete vyhľadávať?	
• Slovenčina	
Áno, Vymazať pred skenovan	ím
Áno, vyhľadávať Tuner A(DVE	3-S2)
Nie, vyhľadať neskôr manuálr	ne

Úvodná inštalácia

Stlačením tlačidla OK spustíte vyhľadávanie kanálov.



Vyhľadávanie kanálov

Ak ste nastavili správne parametre vyhľadávania, zobrazí sa zoznam nájdených kanálov.

krok 6. Inštalácia Predvoleného zoznamu programov



Úvodná inštalácia

krok 7. Nastavenie rodičovského zámku

Tu môžete nastaviť, či chcete aktivovať rodičovský zámok. Po stlačení tlačidla OK sa zobrazí výzva na zadanie PIN kódu.

Chcete aktivovať funkciu rodičovskej kontroly na STB Slovenčina	?
Áno Nie	
Musíte nastaviť PIN kód a skryť ho pred vašimi deťmi. Chcete nastaviť pin kód teraz? O Slovenčina	
Áno Nie	
Zmena PIN kódu	****
Novy PIN Potvrdenie nového PIN	****

Úvodná inštalácia

krok 8. Nastavenie Wireless LAN

Tu môžete nastaviť bezdrôtovú sieť LAN pre vaše pohodlné sieťové pripojenie.



Stlačte tlačidlo OK na "Skenovať bezdrôtové AP", kde sa vám zobrazí zoznam dostupných služieb bezdrôtovej siete, ktoré si môžete vybrať.

Wireless Sieť N	lastavenie Menu	
 Zatvoriť 	• Vybrať	
Nastavenie Adapté Skenovať bezdrôtov	Nastavenie Adaptéra Skenovať bezdrôtové AP	
Otestovať sieť		
Reštartovať sieť		

Viac informácií o modeli DUO 4K SE

TIP

Dlhým stlačením tlačidla "Help" (Pomocník) môžete zobraziť návod priamo na obrazovke.

Polski

VU⁺DUO 🖾 SE Szybka instrukcje



Zawartość opakowania


Panel Przedni



Dostępne są gniazda SmartCard.

Panel tylny

Wejście/Wyjście HDMI

Jeśli używasz jednego kabla sygnałowego, użyj górnego wejścia na gnieździe głowicy A

Pilot

Podłaczenie

1. Podłącz kabel satelitarny / kablowy / sygnał naziemny do DUO 4K SE

Vu + DUO 4K SE ma ma miejsce do podłączenia głowicy FBC-S2X, C/C V2, lub T2(MTSIF).

Kombinacja FBC-S2X
 Kombinacja FBC-C/C V2
 Kombinacja Dual T2(MTSIF)

2. Podłączenie DUO 4K SE do TV

Jeden kabel HDMI jest dołączony w opakowaniu. Jednom końcówkę kabla HDMI należy podłączyć do gniazdka wejścia HDMI w odbiorniku telewizyjnym, a drugom końcówkę kabla należy podłączyć do gniazda wyjściowego HDMI w odbiorniku DUO 4K SE.

Podłaczenie

3. Podłączenie kabla zasilającego

Kabel zasilający jest dołączony do opakowania DUO 4K SE. Należy go włączyć do gniazda zasilania a następnie do gniazda prądowego i przełączyć przełącznik sieciowy na ON.

UWAGA

Typ zasilania: • 12V = 5A

Krok 1. Wybór wejścia video

Wybór wejscia video	
Jesli w TV wyswietla sie ta strona, wybierz przycisk OK lub inne wejscie.	
Nastepne wejscie zostanie automatycznie przełączone za 20s.	ОК ОК
O Polski	•
HDMI	

Krok 2. Wybór trybu video

Wybór trybu		
O Polski		
720p		
1080i		
1080p		
2160p		
576p		
480p		
576i		

Krok 3. Wybór języka

Za pomoca nacisnij prz	a przycisków góra i dół wybierz języka. Nastepnie zycisk OK.	
	English	
	German	ОК 🕨
	Catalan	•
	Croatian	

Krok 4. Konfiguracja połaczenia satelitarnego

Za pomoca przycisków góra/dół na pilocie wybierz własciwa opcje. Nastepnie nacisnij OK. Polski Uzyj przewodnika po ustawieniach Wyjdz z przewodnika	
Za pomoca przycisków w lewo/w prawo mozesz zmieniac opcje. Polski Tryb konfiguracji nie skonfigurowany	

Za pomoca przycisków w lewo/w prawo mozna wybrac jeden z nastepujacych trybów konfiguracji:

-Nic nie podłączono (Brak połączenia) -Prosty -Taki sam: Użyta zostanie konfiguracja ustawiona dla tunera A.

-Tryb zaawansowany: Możliwość szczegółowej konfiguracji przez użytkownika.

Jeżeli wybrany zostanie tryb konfiguracji Prosty, wyświetli się następujący ekran:

Za pomoca przycisków w lewo/w praw zmieniać opcje. Ustaw głowice A.	wo możesz	
O Polski		
Tryb konfiguracji	Prosty	
Tryb	DiSEqC A/B	
Port A	Astra(19.2E)	
Port B	Hotbird(13.0E)	
Ustaw napiecie i 22KHz	tak	
DiSEqC tylko przy zmianie satelity	nie	

Opis innych trybów znajduje się w instrukcji obsługi modelu DUO 4K SE.

Tutaj zostaniesz spytany, czy chcesz zainstalowac domyslne listy kanałów. Po wcisnieciu przycisku OK wyswietli sie nastepujacy ekran:

Czy chcesz zainstalowac domyslne listy?	
 Polski Tak 	
Nie	

krok 5. Wyszukiwanie ręczne kanałów

[Wybór trybu wyszukiwania - Wyszukiwanie automatyczne/Wyszukiwanie reczne]

• Jezeli wybierzesz Nie, pojawi sie nastepujacy ekran. Kanały mozna wyszukiwac w trybie wyszukiwania automatycznego lub recznego.

Czy chcesz właczyc wyszukiwanie?

🕨 Polski

Tak, rozpocznij wyszukiwanie automatyczne

Tak, rozpocznij wyszukiwanie reczne

Nie, wyszukuj recznie pózniej

Wyszukiwanie automatyczne

Jezeli wybierzesz ustawienie Wyszukiwanie automatyczne, zostaniesz

spytany, czy przed uruchomieniem wyszukiwania chcesz usunąć wszystkie zapisane kanały.

Co chcesz wyszukac ?	
• Polski	
Tak, usuń przed wyszukiwaniem	
Tak, wyszukaj Tuner A(DVB-S2)	
Nie, skanuj później ręcznie	

Po wciśnięciu przycisku OK zostanie rozpoczęte wyszukiwanie kanałów.

W	VSZUKIWANIE kanałów. szukiwanie zakonczone! Znaleziono 2 kanały!
A	IXE HD
A	TRA HD+

Wyszukiwanie kanałów

Jezeli zostały ustawione własciwe parametry wyszukiwania, wyswietlona zostanie lista znalezionych kanałów.

Krok 6. Instalacja standardowej listy kanałów

Krok 7. Ustawienie blokady rodzicielskiej

Tu mozesz aktywowac blokade rodzicielska. Po wcisnieciu przycisku OK wyswietli sie prosba o wpisanie kodu PIN.

Czy chcesz właczyc funkcje blokady rodziciels	kiej na STB?
Tak Nie	
Ustaw kod PIN i ukryj go przed dziecmi. Czy chcesz ustawic kod PIN teraz? O Polski	
Tak Nie	
Zmiana kodu PIN	
Nowy PIN Potwierdzenie nowego PIN	****

Krok 8. Konfiguracja bezprzewodowej sieci WLAN

Tutaj możesz skonfigurować "Bezprzewodową sieć WLAN", aby uzyskać wygodne połączenie sieciowe.

Naciśnij przycisk OK na "Przeszukaj dostępne sieci" i następnie wybierz swoją.

Menu konfiguracji sieci bezprzewodowej
 Zamkni Wybierz
Ustawienie adaptera
Skanuj bezprzewodowy punkt dostępowy
Test sieci
Zrestartuj sieć

Więcej informacji o modelu DUO 4K SE

TIP

Poprzez przytrzymanie przycisku "Help" (Pomoc) możesz wyświetlić instrucję obsługi bezpośrednio na ekranie.

VU[†]DUO 🕮 SE Rychlý návod

Obsah balení

HDD Držák

Přední Panel

Čtečka smart karty Dostupná jedna čtečka smart karet.

Zadní panel

Slot na instalaci tunerů typu FBC

HDMI Vstup/Výstup

Připojení k televizoru pomocí kabelu HDMI pro audio i video signály, i pro použití ostatních zařízení připojených k portu HDMI In.

① POZNÁMKA

Pokud používáte jeden signál, použijte vyšší LNB vstup pro slot Tunera A

Pálkové ovládání

Připození kabelů

1. Připojte Satelitní / Kabelový / Terrestriálny Signál do DUO 4K SE

Vu + DUO 4K SE disponuje slotem na připojitelný FBC tuner, můžete vybrat z FBC-S2X nebo FBC-C/C V2 nebo Duální T2 (MTSIF) tuner.

- Kombinace FBC-S2X Tuner
 Kombinace FBC-C/C V2 Tuner
- 3) Kombinace Duální T2 (MTSIF) Tuner

2. Připojte zařízení DUO 4K SE k TV

Jeden kabel HDMI je součástí příslušenství. Připojte jeden konec kabelu k rozhraní HDMI vstupu TV. Druhý konec připojte k výstupu HDMI přístroje DUO 4K SE.

Připození kabelů

3. Zapnutí

Napájecí kabel a adaptér jsou přiloženy v balení. Kulatou koncovku napájecího adaptéru připojte k napájecímu vstupu na přijímači DUO 4K SE.

POZNÁMKA

DC vstupní napájení • 12V = 5A

Úvodní instalace

krok 1. Výběr video vstupu

Výběr video vstupu	
Pokud vidíte tuto stránku na obrazovce stiskněte tlačítko OK prosím, nebo zvolte jiný vstupní port.	
Následující vstupní port se automaticky prověří za 20 sekund	• ОК
Česky	
HDMI	

krok 2. Výběr video režimu

/ýběr video režimu		
Česky		
720p		
1080i		
1080p		
2160p		
576p		
480p		
576i		

Úvodní instalace

krok 3. Výběr jazyka

Pomocí tla stiskněte tl	cítek NAHORU a DOLŮ vyberte jazyk. Potom acítko OK.	
	English	
	German	ОК К
	Catalan	Ţ
	Croatian	

krok 4. Konfigurace satelitního připojení

Úvodní instalace

Pomocí tlačítek nahoru / dolů na dálkovém ovladači vyberte možnost. Poté stiskněte tlačítko OK. OČesky Použít průvodce nastavením Opustit průvodce	
Pomocí tlačítek doleva a doprava můžete změnit některou z možností. O Česky Konfigurační režim není nastaven	

Tlačítky doleva / doprava můžete vybrat jeden z následujících konfiguračních režimů:

- Nothing connected (Není nic připojeno)
- Simple (Jednoduchý)
- Loop-through to (Propojený smyčkou)
- Equal to: aby ste použili stejnou konfiguraci jako Tuner A.
- Advanced (Rozšířený): Možnost podrobné konfigurace uživatelem.

Úvodní instalace

Pokud zvolíte konfigurační režim Simple (Jednoduchý), zobrazí se následující obrazovka.

Pomocí tlačítek doleva a doprava může změnit některou z možností. Nastavte t Česky	ete tuner A.	
Konfigurační mód	Jednoduchý	• ОК
Port A	Astra(19.2E)	
Port B	Hotbird(13.0E)	
Nastavte napětí a 22 KHz	Ano	
DiSEgC povel jen při změně satelitu	Ne	

Kromě satelitního mohou být použity různé typy tunerů včetně kabelového a T2. Další informace týkající se DVB-C a T2 naleznete v uživatelské příručce DUO 4K SE.

Na následující obrazovce se zobrazí výzva, zda chcete nainstalovat výchozí seznamy satelitů. Po stisknutí tlačítka OK se zobrazí následující obrazovka:

Chcete nainstalovat výchozí satelitní seznamy? OČesky	((ОК
Ano		\bullet
Ne		

Úvodní instalace

Krok 5. Vyhledávání kanálů

[Výběr režimu vyhledávání - Automatické / Manuální vyhledávání)

Pokud zvolíte No (Ne), zobrazí se následující obrazovka.
 Kanály je možné vyhledat v režimu manuálního nebo automatického vyhledávání.

Chcete spustit vyhledávání programů? Česky Ano, proveďte automatické vyhledávání Ano, proveďte manuální vyhledávání Ne, vyhledávat později manuálně

Automatické vyhledávání

Pokud zvolíte nastavení Automatické vyhledávání zobrazí se výzva, zda chcete před spuštěním vyhledávání vymazat všechny uložené kanály.

Co chcete vyhledat? Cesky Ano, Vymazat před skenováním Ano, vyhledávat Tuner A (DVB-S2) Ne, vyhledat později manuálně

Úvodní instalace

Stisknutím tlačítka OK spustíte vyhledávání kanálů.

Vyhledávání programů Vyhledávání ukončeno! Nalezené 2 programy! ANIXE HD ASTRA HD+

Vyhledávání kanálů

Pokud jste nastavili správné parametry vyhledávání, zobrazí se seznam nalezených kanálů.

krok 6. Instalace výchozího seznamu programů

Úvodní instalace

krok 7. Nastavení rodičovského zámku

Zde můžete nastavit, zda chcete aktivovat rodičovský zámek. Po stisknutí tlačítka OK se zobrazí výzva k zadání PIN kódu.

Chcete aktivovat funkci rodičovské kontroly na STB?
O Česky
Ano Ne
Musíte nastavit PIN kód a skrýt ho před vašimi dětmi. Chcete nastavit pin kód teď?
O Česky
Ano
ive
Změna PIN kódu
Nový PIN ****
Potvrzení nového PIN ****

Úvodní instalace

Krok 8. Nastavení Wireless LAN

Zde můžete nastavit bezdrátovou síť LAN pro vaše pohodlné síťové připojení.

Stiskněte tlačítko OK na "Skenovat bezdrátové AP" kde se vám zobrazí seznam dostupných služeb bezdrátové sítě, které si můžete vybrat.

Wireless Sieť	Nastavení Menu
 Zavřít 	• Vybrat
Nastavení Adapto Skenovat bezdrá	éru tové AP
Otestovat síť	
Restartovat síť	

Více informací o modelu DUO 4K SE

TIP

Dlhým stlačením tlačidla "Help" (Pomocník) môžete zobraziť návod priamo na obrazovke.

A Guide to Request of GPLv2 based Software

This product contains software whose rights holders license it on the terms of the GNU General Public License, version 2 (GPLv2). You can find the text of this license in its English original version in the manual for this product. We will provide you with the complete corresponding source code of the software licensed under the GPLv2.

if you send us a written request by email to the following addresses:

Vu+ Support Team, support@vuplus.com

detailing the name of the product and indicating how we can contact you.

Please note that we will ask you to pay us a certain amount of money for the costs incurred. The amount can be varied according to your location and Vu+ Support Team will notify the exact cost when receiving the request.

This offer is valid for three years from the moment we distributed the product.

In addition, you can access the source code for our devices using the command below.

git clone http://code.vuplus.com/git/dvbapp.git

CE Certificate Note

Hereby TEMABEL Limited declare, that the device Vu+ DUO 4K SE is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

Hiermit erklärt TEMABEL Limited dass sich das Gerät Vu+ DUO 4K SE in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet.

The full CE Declaration of Conformity document you can download at http://www.vuplus.com/sub/sub0303.php

Die vollständige Konformitätserklärung können Sie von hier downloaden. http://www.vuplus.com/sub/sub0303.php

WIFI	Mode	Frequenz	Typ. Leistung (dBm)
2.4 GHz	802.11b		17
	802.11g	2412 MHz-2472MHz	17
	802.11n_HT20		17
	802.11n_HT40	2422MHz-2462MHz	16
5 GHz	802.11a		15
	802.11n_HT20	310010112-370010112	14
	802.11n_HT40	5190MHz-5670MHz	14
	802.11ac_VHT80	5210MHz-5530MHz	14
Bluetooth	Mode	Frequenz	Max. Leistung (dBm)
2.4 GHz	BDR/EDR	2402MHz-2480MHz	9

WIFI / BLUETOOTH

MEMO _____

MEMO _____

MEMO _____




Sheer Ensemble of Performance and Originality UHD, Duo4K SE